

## Маркеры электронные серии МП

### ПАСПОРТ

РАПМ.468179.001ПС

#### 1 Назначение

Маркеры электронные предназначены для маркировки места положения подземных коммуникаций и обнаруживаются с помощью маркероискателей "Сталкер", а так же всеми типами маркероискателей, имеющих соответствующие поисковые частоты.

#### 2 Технические характеристики

Модель	Тип	Цвет маркера	Частота, кГц
МП-1	Общий (Тех. вода)	пурпурный	66,4
МП-2	Кабельное ТВ	оранжево-черный	77,0
МП-3	Газ	желтый	83,0
МП-4	ВОЛС	желто-черный	92,0
МП-5	Телефонная связь	оранжевый	101,4
МП-6	Канализация	зеленый	121,6
МП-7	Электроснабжение Европа	красно-синий	134,0
МП-8	Водопровод	синий	145,7
МП-9	Электроснабжение	красный	169,8

Конструкция: шаровый, самовыравнивающийся.

Глубина обнаружения: типичная до 1,6 м, максимальная 1,8 м.

Диапазон рабочих температур от минус 30 до плюс 55 °С.

Внешнее давление, не более 75 кПа.

Расчетный срок службы 50 лет.

Диаметр сферы не более 110 мм, вес не более 0,23 кг.

#### 3 Указания по эксплуатации

При закладке маркеров в грунт рекомендуется соблюдать следующие условия:

- закладка маркера в грунт производится на глубину не более 1,6 м, так же следует учитывать высоту возможного снежного покрова;
- расстояние от маркера до металлических предметов, трубопроводов, электрических кабелей должно быть не менее 15 см;
- расстояние между соседними маркерами должно быть не менее 1,0 м.

#### **4 Сведения о приемке и упаковывании**

Маркеры электронные \_\_\_\_\_ штук:  
количество

- МП-1 Техническая вода (общий),  МП-2 Кабельное ТВ,  МП-3 Газ,  
 МП-4 ВОЛС,  МП-5 Телефонная связь,  МП-6 Канализация,  
 МП-7 Электроснабжение Европа,  МП-8 Водопровод,  МП-9 Электроснабжение  
изготовлены, приняты и упакованы в соответствии с действующей технической  
документацией и признаны годными для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

\_\_\_\_\_

число, месяц, год

#### **5 Гарантии изготовителя**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие маркера требованиям технических условий РАПМ.468179.001ТУ при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации распространяется на весь срок службы маркера.

#### **Реквизиты предприятия-изготовителя:**

426000, Россия, г. Ижевск, а/я 10047, ул. Пушкинская, 268, АО «НПФ «Радио-Сервис».

Тел. (3412) 43-91-44. Факс. (3412) 43-92-63.

E-mail: office@radio-service.ru Интернет: www.radio-service.ru

#### **6 Сведения о сертификации**

Маркеры имеют декларацию о соответствии ТР ТС.

#### **7 Утилизация**

Утилизация маркера производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории страны.